

Einstellungen

Unter "Einstellungen" können Sie... Um die Einstellungen zu bearbeiten, klicken Sie auf das Feld "Einstellungen" ganz unten in der Leiste auf der rechten Seite des Bildschirms.

Nun öffnet sich ein neues Feld, in denen Ihnen die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten angezeigt werden.

pimbase: Zeigt die Verbindung zum PIMbase an. Wenn es ein PIMbase gibt, muss der grüne Haken hier gesetzt sein. Damit das PIMbase an den BMD gekoppelt ist. Nur dann können im PIMbase Bilder verwaltet und verknüpft werden.

opus3: Zeigt die Verbindung zum opus3 an. Der Haken sollte immer gesetzt sein. System funktioniert sonst nicht.

Mode Colorspace: Hier wird eingestellt mit wie viel Farben gearbeitet werden soll, sprich CMYK Wert oder RGB Wert. Wichtig ist, wenn man CMYK auswählt, muss immer .tif im "Upload image typ" stehen und bei RGB immer .jpg .

ICC Profil: Hier kann man verschiedene Profile auswählen (Noch keine tiefere Benutzung/Bedeutung)
upload image typ: Hier werden die Dateiformate reingeschrieben. Man trennt diese mit einem Komma und Leerzeichen.

upload other typ: Neben Standardformaten wie cmyk und rgb können auch .gif und .bitmap hinzugefügt werden.

Option JPG : Hier stellt man die Parameterwerte für den Konverter ein. Das geschieht nur anfangs. Die Prozentzahl gibt außerdem auch jpg Qualität an und ist entscheidend für die Dateigröße

Option PNG: Hier stellt man die Parameterwerte für den converter ein. Das geschieht nur anfangs. Die Prozentzahl gibt außerdem auch PNG Qualität an und ist entscheidend für die Dateigröße

Größe bxH: Größeneinstellung für die Bilder. Man kann außerdem Grenzen einstellen, die das

System bei der Bildgröße beachtet. Dies gilt nur tif & png.

From:

<https://www.pcmwiki.de/> - **PCM :: WIKI**

Permanent link:

<https://www.pcmwiki.de/doku.php?id=bildeinstellungen&rev=1631861099>

Last update: **2021/09/17 08:44**

